

## SOLARNI REGULATOR Steca Solsum F



### Tehnične informacije:

	Steca Solsum 6.6 F	Steca Solsum 8.8 F	Steca Solsum 10.10 F
sistemska napetost	12/24 V	12/24 V	12/24 V
največji tok polnjenja	6 A	8 A	10 A
največji tok porabnikov	6 A	8 A	10 A
lastna poraba	<4 mA	<4 mA	<4 mA
končna napetost polnjenja	13,9 V (27,8 V)	13,9 V (27,8 V)	13,9 V (27,8 V)
forsirano polnjenje	14,4 V (28,8 V)	14,4 V (28,8 V)	14,4 V (28,8 V)
izenačevalno polnjenje	14,7 V (29,8 V)	14,7 V (29,8 V)	14,7 V (29,8 V)
temperaturno območje	-25°C do +50°C	-25°C do +50°C	-25°C do +50°C
priključne sponke	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>
stopnja zaščite	IP32	IP32	IP32
dimenzije	145x100x30mm	145x100x30mm	145x100x30mm
masa	150g	150g	150g